



INSTALACJA OPROGRAMOWANIA OVATION MC990D (do instalacji nie potrzeba płyty!!)

Krok 1. Proszę włożyć kartę **SIM** do czytnika kart w modemie

Krok 2. Proszę włożyć modem do slotu w komputerze

Krok 3. Czekać do pojawienia się okna **Mobilink** (firewall może prosić o udostępnienie programu **Phoenix.exe** – nie należy blokować, tylko udostępnić)

Krok 4. Na pasku zadań, w dolnym prawym rogu, najechać na ikonkę mobilinka (z zasięgiem) i nacisnąć prawy przycisk myszy

Krok 5. Wejść w **Settings**, a następnie w **Profile Manager** i kliknąć **NEW**

Krok 7. Nazwać sobie **Profil Name** (np. Plus, era lub inaczej) i wprowadzić **APN** (podany na dole w zależności od wykorzystywanej sieci operatorskiej)

Krok 8. Wprowadzić **Username** i **Password** (także z opisu na dole) i jeszcze raz powtórzyć hasło (**Confirm Password**) (**dla sieci Plus tych ustawień się nie wprowadza**)

Krok 9. Profil zapisać jako profil domyślny – kliknąć **Set As Default**

Krok 9. Zatwierdzić przyciskiem **OK**. i dla uzyskania połączenia kliknąć **Connect** aby uzyskać połączenie z Internetem.

Poniżej ustawienia w zależności od operatora (wpisujemy wytłuszczone słowa):

ERA:

APN: **erainternet** (erainternettt - dla użytkowników systemu TakTak)

User Name: **erainternet**

Password: **erainternet**

ORANGE:

APN: **internet**

User Name: **internet**

Password: **internet**

HEYAH:

APN: **heyah.pl**

User Name: **heyah**

Password: **heyah**

PLUS i PLAY:

Tylko APN: **internet**

Wel.com

Mińska 38 lokal 113, 54-610 Wrocław, Poland

Phone: +48717254055, Fax: +48717220091

e-mail: support@wel.com.pl

VAT no: PL 925-180-36-98, Register no: 020639442

www.wel.com.pl